

Wytyczna 6

Propozycje standardowych montażu do wykorzystania w pracowni EEG.

Zalecenia dotyczące montażu:

- rejestracja sygnałów powinna się odbywać z użyciem przynajmniej 16 kanałów
- należy używać 21 elektrod rozmieszczonych zgodnie z systemem 10-20
- należy wykorzystywać zarówno montaż bipolarne (zwane także różnicowymi) jak i referencyjne
- połączenia elektrod dla każdego montażu powinny być jasno określone
- bipolarne połączenia elektrod powinny przebiegać w prostych liniach, a odległości międzyelektrodowe powinny być równe

Propozycje montażu*

Numer kanału	Bipolarny wzdłużny	Bipolarny poprzeczny	Referencyjny
1	Fp1-F7	F7-Fp1	F7-A1
2	F7-T3	Fp1-Fp2	T3-A1
3	T3-T5	Fp2-F8	T5-A1
4	T5-O1	F7-F3	Fp1-A1
5	Fp1-F3	F3-Fz	F3-A1
6	F3-C3	Fz-F4	C3-A1
7	C3-P3	F4-F8	P3-A1
8	P3-O1	T3-C3	O1-A1
9	Fz-Cz	C3-Cz	Fz-A1
10	Cz-Pz	Cz-C4	Pz-A2
11	Fp2-F4	C4-T4	Fp2-A2
12	F4-C4	T5-P3	F4-A2
13	C4-P4	P3-Pz	C4-A2
14	P4-O2	Pz-P4	P4-A2
15	Fp2-F8	P4-P8	O2-A2
16	F8-T4	T5-O1	F8-A2
17	T4-T6	O1-O2	T4-A2
18	T6-O2	O2-T6	T6-A2

**UWAGA: Powyższe montaż to standard amerykański, w Europie zwykle stosuje się montaż zaczynające się od prawej strony.*